



Energizador YANEX HGYANEX800



Descripción

Sistema de seguridad eléctrica de alta potencia e inteligente capaz de dar energía a 800 metros. YANEX ofrece un sistema capaz de supervisar zonas inalámbricas de seguridad contra intrusos y 1 zona cableada. Orientado para residencias y negocios, etc. Puede supervisar todo el perímetro los 365 días del año estando activo o desactivo e integra la tecnología adaptiva de voltaje para distintos ambientes de instalación. Cuenta con control inalámbrico para controlar totalmente el equipo YANEX, incluyendo Activar, Desactivar, acciones de Pánico Cuenta con una amplia gama de accesorios que complementan estas capacidades.

Especificaciones Técnicas

Sistema de Seguridad	Eléctrica
Seguridad eléctrica	800 metros.
Zonas Cableadas	1
Zonas Inalambricas	32
Completa gama de accesorios	
Receptor de radio frecuencia en la banda	433MHz
Velocidad de datos	4.6 Kbps
Sensibilidad	-118 dBm
Control/Pulsador Inalámbrico	64
Bajo consumo de energía eléctrica	(7.5W)
Cargador de batería incorporado	Incorporado
Fusible de protección de batería	3.0Amp.
Consumo de energía	6.9W 6
Consumo de corriente DC	Máximo 215mA Mínimo 20mA
Salida pulsante	12v 100mA para led's (visualización en postes)
Salida de alto voltaje ajustable	6Kv hasta 15Kv.
Frecuencia de pulsos	1Hz (un pulso por segundo)
Duración de pulso	0.6 milisegundos
Potencia de 1.0 Joules.	· Potencia de 1.0 Joules.
Memoria de alarma cerco y zonas	En cerco y zonas

- Control (chapa ON - OFF), llave de bloqueo de teclas (cerco y alarma).
- BIP encendido y apagado mediante la sirena. Permite al usuario verificar cuando se enciende o apaga el equipo cuando usa un control inalámbrico.
- Electrificador diseñado para operar permanentemente los 365 días del año.
- Gabinete plástico hermético, cumple con la norma IP55 con espacio para batería de 4 a 7Amp 12 volt.
- Usuarios App iHagroy: Dependen del sistema Smart HS
- Capacidad de notificación a aplicativos móviles (Mediantes línea HS).
- Recepción y geo-referenciación de los eventos (Mediantes línea HS).
- Reporte a software de monitoreo web (Mediantes línea HS)